

Данные питающей сети: Шкаф распределительный, N по плану, тип	Автомат ввода	Тип, расцепитель, номинальный ток (А)																						
	Автомат отходящих линий	Тип, расцепитель, номинальный ток (А)																						
Номер кабеля, его марка, сечение и длина (м) / Диаметр трубы и ее длина (м)			ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=136м, ΔU=1,1%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=190м, ΔU=1,5%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=128м, ΔU=1,1%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=168м, ΔU=1,3%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=120м, ΔU=1%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=160м, ΔU=1,2%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=128м, ΔU=1,1%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=118м, ΔU=0,8%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=136м, ΔU=1,1%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=64м, ΔU=1%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=141м, ΔU=1,7%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=116м, ΔU=0,9%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=106м, ΔU=0,7%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=103м, ΔU=0,9%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=50м, ΔU=0,5%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=108м, ΔU=1,3%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=62м, ΔU=0,3%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=156м, ΔU=1,1%, B25, трос	ВВГнг(А)-LS 3х2,5; L=143м, ΔU=1%, B25, трос		
Тип и технические данные пускового аппарата / Номер кабеля, его марка, сечение и длина (м) / Диаметр трубы и ее длина (м)																								
Электроприемник: Условное обозначение																								
№ группы по плану			о.1	о.2	о.3	о.4	о.5	о.6	о.7	о.8	о.9	о.10	о.11	о.12	о.13	о.14	о.15	о.16	о.17	о.18	о.19	о.20		
Тип																								
Номинальная мощность (кВт)			0.5	0.45	0.5	0.45	0.5	0.45	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.3	0.4	0.4			
Ток (А)			2.4	2.1	2.4	2.1	2.4	2.1	2.4	1.9	2.4	3.3	3.3	2.4	1.9	2.4	3.3	3.3	1.4	1.9	1.9			
Наименование помещения			Освещение рабочее						Освещение кормовых столов										Освещение коридора	Освещение уличное (на фасаде)	Освещение уличное (на фасаде)	Цепь управления освещением	Резерв	Резерв

Схема электрическая принципиальная управления освещением от фотореле и таймера времени (логическая схема "И")



Сеть питания
Автоматический выключатель 1P B10 (группа "о.20")
Выносной датчик освещенности
Фотореле (KL), Таймер времени (KT)
Автоматическое управление освещением
Ручное управление освещением (выключателем)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щит навесного исполнения. Степень защиты не менее IP54.
2. Длины кабелей и труб даны ориентировочно, нарезку производить по фактическим замерам.
3. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.

Потребность кабелей и проводов, длина,м

Число и сечение жил, напряжение	Марка	
	ВВГнг(А)-LS	
3х2,5-0,66	2540	

Потребность труб,м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту,мм	Длина,м
91525	25	305

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Исполнит.		Злепко			12.21
Н. контр.		Рукинова			12.21
ГИП		Кулаков			12.21

7/02-21-ЭОМ7

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"

Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 – 13 по ГП)

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Принципиальная схема электроснабжения. Щит ЩО. Поз. 10-12

ООО "ГЕОпроект"

Согласовано

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.